meten mei 2006

	Call	Naam	opm.	Freq.	Antenne beschrijving	Gain [dBd	Openingshoek (gr) rechts	links	V/A [dB]	[VSWR]				@beste' freq.
		signaal 2352		Mhz						2320	2385	2450	beste vswr	[MHz]
1	PE2ER	Erwin Gijzen	zelb.biloop	2352		8,0	35	20	1	1:1.4	1:1.6	1:1.61	1:1.06	2350
2	PE2ER	Erwin Gijzen	zelb.biloop	2352	Grotere reflector	9,0	23	27	25,0	1:1.21	1:1.31	1:1.74	1:1.06	2394
3	PE2ER	Erwin Gijzen	sector antenne	2352	amos antenne	9,0	7	6	26,5	1:2.67	1:1.9	1:2.15	1:1.03	2365
4	PE2ER	Erwin Gijzen	rondstraler	2352		2,5	6	7	0,0	1:7.1	1:7.5	1:2.65	1:2.2	2438
5	PA3FBX	Benno Plantagie	22 el. Yagi	2352	boom 1 mtr / messing	14,1	11	11	21,0	1:1.21	1:1.33	1:1.44	1:1.04	2348
6	PA3FBX	Benno Plantagie	22 el. Yagi	2352	boom 1 mtr /	7,5	13	10	14,8	1:3.7	1:3.1	1:3.9	1:2.4	2378
7	PE1ACB	Hans Beukinga	schotel 1,2 mtr	2352	met chapparall straler	20,2	3,5	4	30,0	1:2.1	1:1.6	1.2.2	1:1.11	2424
8	PE1RDX	Cor Kroes	schotel met busstraler	2352	1,2 mtr	25,5	3,5	4	28,0	1:1.15	1:1.18	1:2.1	1:1.03	2373
9	PA3FBX	Benno Plantagie	8je	2352		-1,0								
10	P3GCM	Wim Berghuis	schotel	2352	1 mtr	21,3								
11	PA0JMG	Jan Janssen	schotel met patchfeet	2352	70cm	16.8			26,0	1:1.33	1:1.29	1:1.28	1:1.24	2412

meten mei 2006

	Call	Naam	opm.	Freq.	Antenne beschrijving	Gain [dBd]	Openings hoek (gr) rechts	links	V/A [dB]	[VSWR]				@beste freq.
		signaal 1296 / 1251		Mhz						1240	1270	1300	beste vswr	[MHz]
1	PA3EXV	Gerrie Goeree	yagi 65 elem.	1296	boom 5100	20,0	6,5	6		1:1.23	1:1.12	1:1.26	1:1.03	1262
2	PA3EXV	Gerrie Goeree	yagi 65 elem.	1251	boom 5100	18,6								
3	PD0AUQ	Jan Spierenburg	log per	1251		-3,0								
4	PD0AUQ	Jan Spierenburg	log per	1251	zeer zware antenne (van RVS)	3.0	32	28		1:2.44	1:1.08	1:2.6	1:1.06	1269
5	PA3GCM	Wim Berghuis	schotel	1251	1 mtr	16.5	8,5	8	22,0	1:1.33	1:1.44	1:1.79	1:1.24	1247

meten mei 2006

	Call	Naam	opm.	Freq.	Antenne beschrijving	Gain [dBd]	Openings hoek (gr) rechts	links	V/A [dB]	[VSWR]				@beste freq.
		signaal 432.000		Mhz						430.0	435.0	440.0	beste vswr	[MHz]
1	PA3EXV	Gerrie Goeree	yagi 23 el DL6WU	432	lengte 510 cm	13,0	12	12	17,6	1:1.96	1.81	1.78	1:1.64	437,2
2	PA3EXV	Gerrie Goeree	yagi 23 el DL6WU	432	lengte 5.10 cm (geen versterking/aanpass)									
3	PE1ITS	Rob Hardenberg	yagi 16el DL6WU	432	lengte 327 cm	13,0	16	15	16,3	1:1.65	1.75	1.89	1:1.53	432
4	PA3FYS	Frits van Schubert	yagi 12 el DK7ZB	432	lengte 250 cm (geen versterking/aanpass.)									
5	PA3GCM	Wim Berghuis	schotel	432	1 mtr. op 434.250 Mh:	5,0				1:2.1	1:2.2	1:2.25	1:2.1	430

meten mei 2006

	Call	Naam	opm.	Freq.	Antenne beschrijving	Gain [dBd]	Openings hoek (gr) rechts	links	V/A [dB]	[VSWR]				@beste freq.
		signaal 144.200		Mhz						144.0	145.0	146.0	beste vswr	[MHz]
1	PE1NFE		yagi 8 el DK7ZB	144	lengte 4 meter	10,8	18	21	32,0	1:1.33	1:1.47	1:1.58	1:1.33	144
2														